

## Bezpečnostní spínač FP6R2, bez klíče

### Objednací kód: PZ-FP6R2

S ukazatelem stavu: **Ne**  
Šířka senzoru (mm): **40**  
Délka senzoru (mm): **49**  
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**  
Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**  
Typ spínacího členu: **Pomalý kontakt**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 24 V (A): **6**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V (A): **0.4**  
Materiál tělesa: **Polymer**  
Provedení rozhraní: **Bez**  
Provedení elektrického připojení: **Kabelový vstup PG**  
Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**  
Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**  
Výška senzoru (mm): **122.5**  
Nucené rozepnutí: **Ano**  
Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**  
Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 24 V (A):  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 125 V (A): **1.1**  
Tvar krabice: **Kvádr**  
Povrchová úprava krabice:  
Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**  
Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**  
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**  
Stupeň ochrany (NEMA):



### Příslušenství