

Bezpečnostní relé SNV4076SL-A 3s AC

Objednávací kód: R1.188.2220.0

Provedení: **Základní přístroj**

Vhodné pro sledování obvodů nouzového vypnutí: **Ano**

Vhodné pro sledování optoelektronických chráničů: **Ano**

Vhodné pro sledování magnetických spínačů: **Ano**

Provedení elektrického připojení: **Šroubovací připojení**

Jmenovité řídicí napětí Us u AC 50 Hz: **115-230**

S odnímatelnými svorkami: **Ano**

Se spouštěcím vstupem: **Ano**

S obvodem zpětné vazby: **Ano**

Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontakty: **3**

Kategorie podle EN 954-1: **4**

Kategorie zastavení podle IEC 60204: **1**

Se schválením pro BG BIA: **Ne**

Šířka: **45**

Vhodné pro sledování polohových spínačů: **Ano**

Vhodné pro sledování ventilů: **Ne**

Vhodné pro sledování dotykových senzorů: **Ne**

Vhodné pro sledování bezdotykových spínačů: **Ano**

Montáž nosných lišt možná: **Ano**

Jmenovité řídicí napětí Us u AC 60 Hz:

Vyhodnocení vstupů: **Dvoukanálové**

S funkcí muting: **Ne**

Zpožděný odpad:

Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty: **3**

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:

Performance level podle EN ISO 13849-1: **E**

Se schválením podle UL: **Ano**

Výška: **96,5**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz