

koncový spínač FR502 se závitem M20x1,5

Objednací kód: PZ-FR502-M2

Šířka senzoru (mm): **30.8**

Výška senzoru (mm): **91.6**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Tvar krabice: **Kvadr**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru:

Délka senzoru (mm): **30.8**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Spínací funkce zablokovaná: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt:

Materiál tělesa: **Polymer**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství