

## Koncový spínač FP535

Objednací kód: PZ-FP535

Šířka senzoru (mm): **40**  
Výška senzoru (mm): **180**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V (A): **6**  
Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 125 V (A): **1.1**  
Spínací funkce: **Mžikový spínač**  
Elektronický výstup: **Ne**  
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**  
Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**  
Provedení rozhraní: **Bez**  
Tvar krabice: **Kvadr**  
Povrchová úprava krabice: **Ostatní**

S ukazatelem stavu: **Ne**  
Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**  
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru:  
Délka senzoru (mm): **39**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 24 V (A): **6**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V (A): **0.4**  
Spínací funkce zablokovaná: **Ne**  
Nucené rozeptnutí: **Ne**  
Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**  
Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**  
Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**  
Materiál tělesa: **Polymer**  
Provedení ovládacího prvku: **Páka s kladičkou  
nastavitelná**  
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**  
Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**  
Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



---

### Příslušenství