

Koncový spínač FM201

Objednací kód: PZ-FM201

Šířka senzoru (mm): **30.8**

Výška senzoru (mm): **75.8**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **2**

Provedení rozhraní: **Bez**

Tvar krabice: **Kvadr**

Povrchová úprava krabice: **Eloxovaný**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru:

Délka senzoru (mm): **31.5**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Spínací funkce zablokovaná: **Ne**

Nucené rozeznutí: **Ne**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **2**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Materiál tělesa: **Hliník**

Provedení ovládacího prvku: **Palička s kulatým vrcholem**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství