

Koncový spínač FC335

Objednací kód: PZ-FC335

Šířka senzoru (mm): **40**

Výška senzoru (mm): **159**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Tvar krabice: **Kvádr**

Povrchová úprava krabice: **Eloxovaný**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru:

Délka senzoru (mm): **33**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 125 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Spínací funkce zablokovaná: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ne**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt:

Materiál tělesa: **Hliník**

Provedení ovládacího prvku: **Páka s kladičkou
nastavitelná**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství